SYMBOL ROZDZ .

# TR1

APARATY W TORZE GŁÓWNYM




| | SYMBOLE URZĄDZEŃ | W-ppoż | | – | TR2 | PC | CV | PŁ1 | PŁ2 | PK1 | PK2 | G3faz | – | MI | ZM | L | G4 | Oz1 | Oo | Oz-B1 | AW | Oś Ewak. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAZWA PRZEZNACZ. OBWODU | ZASILANIE Z TABLICY POMIAROWEJ ZINTEGROWANEJ ZE ZŁĄCZEM KABLOWYM P1-Rs/F W LINI PŁOTU | WYŁĄCZANIE P-POŻ. BUDYNKU | LINIA ZASILAJĄCA WLZ-YKY 5x25 | ZABEZPIECZENIE PRZEPIĘCIOWE | ROZDZ. TR2 OŚWIETLENIA I GNIAZD 220V | POMPA CIEPŁA TYP F1245 3,5kW V=180l | CENTRALA WENTYL. NAWIEW-WYWIEW z NAGRZEWCĄ13,5 kW | PŁYTA 4-PALNIKOWA 7kW Nr1 | PŁYTA 4-PALNIKOWA 7kW Nr2 | PIEKARNIK Nr1 | PIEKARNIK Nr2 | GNIAZDO ZEWN. 3 x 400V, 16A | ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO-PRĄDOWE OBWODÓW GNIAZD WTYCZKOWYCH | OBWÓD MIKROFALI 230V, 16A | OBWÓD ZMYWARKI 230V, 16A | OBWÓD LODÓWKI 230V, 16A | OBWÓD GNIAZDA KOSIARKI 230V, 16A | OBWÓD OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO | OBWÓD OŚWIETLENIA OGRODOWEGO | CZUJNIK ZMIERZCHOWY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU Oz-B1 | OŚWIETLENIE AWARYJNE | OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE |
| MOC ZAINSTALOW. | | – | 48,87 kW | – | 4,62 kW | 3,5 kW | 13,5 kW | 7,0 kW | 7,0 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | – | – | 1,0 kW | 2,0 kW | 0,3 kW | 1,5 kW | 0,3 kW | 0,15 kW | – | – | – |
| NR OBWODU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 |

**UWAGA:**

1. Zaprojektowano rozdzielnicę RK w obudowie podtynkowej
2. Rozdzielnica zostanie wyposazona w listwy zaciskowe PE i N.
3. Kabel zasilający i kableos. zew. wprowadzić od dołu.
4. Przewody odbiorcze wprowadzić od dołu i góry.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INWESTOR | Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz | | | data: 01.2014 |
| OBIEKT | Świetlica wiejska dz. nr 85/1 ,m. Stary Folwark, gm. Grudziądz | | | |
| BRANŻA: | PROJEKTANT: | NR UPRAWNIEŃ: | DATA: | PODPIS: |
| PROJEKTANT | techn. Jerzy Jurewicz | 5753/GD/94 | | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Antoni Poniecki | 954/GD/82 | | |
| PROJEKT | PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | | | SKALA: – |
| RYSUNEK | ROZDZIELNICA 0,4kV TR2 – SCHEMAT OŚWIETLENIA I GNIAZD 0,23kV | | | NR RYS. E01 |